



## CABLESTAR 100

Digital-Radio Empfangsteil für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe
4019588039155	0000/3915	100 g	100 g	schwarz

<b>ANSCHLÜSSE</b>	Uhr: Ja	Frequenzbereich: 54 ... 862 MHz
IEC-Anschluss: Ja	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch	Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>	Symbolrate: 0.87 ... 9 Mbaud
Audio-Ausgang analog (L/R): Ja	Nennspannung: 230 V	FEC: Reed-Solomon (204, 188)
DC IN: 1	Frequenz: 50 Hz	<b>LIEFERUMFANG</b>
<b>DECODER</b>	Netzteil: extern DC 12V/1A	Kabel-Radio CABLESTAR 100, Fernbedienung, Netzteil, IEC-Antennenkabel, IEC-Adapter, Bedienungsanleitung
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II	<b>TUNER</b>	
<b>DISPLAY</b>	Tuner-Typ: DigitalKabel	
Typ: OLED, Dot-Matrix, 2x 16 Zeichen, weiß	DVB-C Tuner: 1	
<b>SONSTIGE FEATURES</b>	Empfang von: DVB-Radio	
Programmspeicher Gesamt: 999	<b>TUNER - KABEL</b>	