

KOPPLUNG MIT BALKONKRAFTWERK MIT SPEICHER

- 1. Nach der Installation fügen Sie das Gerät in der Jackery-App hinzu, indem Sie den QR-Code auf dem Zählerlesegerät scannen.
- 2. Geben Sie den WLAN-Namen und das Passwort für die Netzwerkkonfiguration ein.
- 3. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie den Betriebsstatus des Geräts direkt in der App einsehen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Allgemeine Parameter

Produktname	Jackery Smart Meter D0 Reader
Modell	JA-IOTIRA
Abmessungen (L/B/H)	74 × 42 × 28 mm
Gewicht	60 g
Stromversorgung	DC 5V
Betriebsstrom	1A
Stromverbrauch	2,5 W
Betriebstemperatur	-20 °C bis +65 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +85 °C
Installationsmethode	Magnetisch / Einsteckmontage

Schnittstellen

TASTE	1
Infrarotanschluss	Infrarotanschluss1
Kommunikationsport	Type-C TTL, kompatibel mit P1-Port
Antennenanschluss	WLAN 1

Anzeige

LED	1
-----	---

Geräteverwaltung

Kommunikationsmethode	Infrarot
WLAN-Betriebsfrequenz	2400 ~ 2483,5 MHz
BLE	BLE4.2 und höher, 2,4 GHz
WLAN- & BLE-Kommunikationsreichweite	WLAN: 50 m, BLE: 10 m

Anwendungsparameter

Daten-Upload-Intervall	1 Sekunde
------------------------	-----------