

FUNK ABLUFTSTEUERUNG PRO

MIT pro-lux LICHTERKENNUNG

und 1x Funk-Mini-Sender für Fenster

Mit Hilfe der patentierten PRO-LUX Lichterkennung kann die Beleuchtung der Abzugshaube auch bei geschlossenem Fenster und angeheiztem Ofen erhalten bleiben.

- Lampenlast mindestens 4,5Watt und höchstens 75Watt
- Thermosensor: Kabellänge ca. 2m
- Rolladen-Sender
- Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre



ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

AS-T30



ZUSATZ-SENDER THERMO

- Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

AS-F20



ZUSATZ-SENDER FENSTER


- Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

AS-R40



ZUSATZ-SENDER ROLLADEN

- bei Betrieb eines vorgelagerten Rolladens
- Bauseitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rolladen hergestellt werden



MINI-SENDER FÜR FENSTER



FENSTER SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT



AS-7220 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-PRO

MODELL	AS-7220 Funk-Abluftsteuerung ProLux
LIEFERUMFANG	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, Batterie: 1x CR2477, 1x Schaltgerät + 2x Umstecksicherung
GERÄT (B x H x T)	70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 62 x 141 x 90 mm Empfänger
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,5 kg
VE	10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 5,7 kg
STROMVERSORGUNG	1x 3V Lithium CR2477 Mini-Sender für Fenster, 230V / 50Hz (Empfänger) PROLUX-Steuerung benötigt eine Lampenlast zwischen 4,5Watt und 75Watt
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)
ZULASSUNG	Europäische Union
EAN-CODE	4260070568251 • Farbe: Weiß Art-Nr: 10046

KOMPLETTSET AS-7220



- 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung
- 1x Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial und Batterie (CR2477)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel