

XORO MBA 26 (XSD100500)

39 cm Vollautomatische Satelliten-Antenne mit Steuergerät



- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck
- Modernes Trackingverfahren, das Ihnen sogar Empfang während der Fahrt ermöglicht
- Steuergerät & Mini-Steuerkonsole
- 4 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- Multi-Output Option für bis zu 3 Teilnehmer

Allgemeine Daten

Antennen Typ:	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer:	1-3
Standardfunktionen:	SIS, USB Update-Funktion
Optionen:	Statisch, 3 Ausgänge, DVB-S2
Zusatzfunktion:	Multi-Output (bis zu 3 Teilnehmer)

LNB-Spezifikation

LNB Typ:	Universal Twin LNB oder Quad LNB
Frequenzband:	KU Band
Frequenzbereich:	10,7 GHz—12,75 GHz
LNB Verstärkung:	30,3 dBi
Empfangsleistung:	50 dBW
Polarisation:	H/V

Motor-Spezifikation

Motorsteuerung:	2-Achsen Schrittmotor
Spannungsversorgung:	12 Volt DC / 24 Volt DC
Neigungswinkel:	20° - 60°
Suchwinkel:	680°
Neigungsgeschwindigkeit:	7° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit:	45° pro Sekunde
Ausrichtungszeit:	< 10 Sekunden

Abmessungen & Gewicht

Antenne:	70 x 70 x 26 cm (LxBxH)
Spiegel:	39 cm
Steuergerät (BxHxT):	26 x 18 x 5 cm
Gewicht:	8,5 kg

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:	-15 ~ 50° C
Lagertemperatur:	-30 ~ 70° C

Vorprogrammierte Satelliten

Astra 1:	19,2° Ost
Astra 2:	28,2° Ost
Astra 3:	23,5° Ost
Hotbird:	13° Ost

Handelsdaten

Exportkartonmaße:	93 x 84 x 45 cm
Exportkartongewicht:	17,8 kg
Verpackungseinheit:	1 Stk.
Abmessung Palette (LxBxH):	92 x 140 x 170 cm
Gesamtgewicht pro Palette:	ca. 150 kg
Stückzahl pro Palette:	6 Stk.
Artikelnummer:	XSD100500
EAN:	4260001039430
Artikelnummer (MBA 26 Multi):	XSD100510
EAN (MBA 26 Multi):	426 000 103 9447

Lieferumfang

:	XORO MBA 26 Steuergerät Mini-Steuerkonsole 1x Antennenanschlusskabel (8,0 Meter) (MBA 26 Multi enthält 3x Antennenanschlusskabel à 8,0 Meter) 1x Antennenanschlusskabel (1,5 Meter) Installationsanweisung
---	--

Auszeichnungen

