

RTS34 Wandtaster Format B6

Der Wandtaster RTS34 aus der Format B6-Reihe ist ein batteriebetriebener Wandsender für die Aufputz-Montage in trockenen Innenräumen.

Der Sender ist kompatibel zum Busch-Jaeger-Schalterprogramm. Er wird einfach in den Schalterrahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS34 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von Lampen mit der 2-Tast-Bedienung sowie zum Schalten von Rollläden.




RTS34E5002-01-02K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1 oder 2
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Taste: 63 x 63 x 8 mm Montageplatte: 71 x 71 x 1,8 mm
Kompatibilität *)	Schalterprogramme: carat, solo, Busch- <i>axcent</i> , future linear
Gewicht	24 g (inklusive Batterie)
Farbe	studioweiß ähnlich RAL 9003 elfenbeinweiß ähnlich RAL 1013

Ausführungen



RTS34E5001-01-xxxK
1x AUF/ZU



RTS34E5002-01-xxxK
1x EIN/AUS oder
2x IMPULS

Lieferumfang

- Sendemodul mit Taste
inklusive Batterie
- Montageplatte
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS34E5001-01-02K	Wandtaster 1-Kanal, Format B6, studioweiß	1x AUF/ZU
RTS34E5001-01-07K	Wandtaster 1-Kanal, Format B6, elfenbeinweiß	1x AUF/ZU
RTS34E5002-01-02K	Wandtaster 2-Kanal, Format B6, studioweiß	1x EIN/AUS oder 2x IMPULS
RTS34E5002-01-07K	Wandtaster 2-Kanal, Format B6, elfenbeinweiß	1x EIN/AUS oder 2x IMPULS

*) Die Namen, Begriffe, Zeichen sind gegebenenfalls geschützte Marken und Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen/Rechteinhaber.