

LED Basic-Tape S



IP 54

24 V DC

LED

W 40 W

L70/B10 ≥ 40.000 h

L	Wattage
500	4,5 W
1000	8,9 W
1500	13,2 W
2000	17,5 W
3000	25,6 W
4000	33,2 W
5000	40,0 W

A

Verwendung der Leitungen und Clips
Use of the cables and clips

z.B. Einfräsprofil
e.g. Milled Profile

LED 24/ W

ø8 mm

IP 20

22601025021 14.09.2020

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Linienleuchte Type LED Basic-Tape S

Bestimmungsgemäße Verwendung

Selbstklebende, flexible LED Streifen. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.

1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
3. Polung beachten (Aufdruck auf Clip und LED Tape)!
4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
5. Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
6. Nur zum Anschluss an Hera LED Trafos 24V mit einer Ausgangsleistung von max. 100 W zugelassen, max. 40 W bzw. 6 m pro Anschlussleitung.
7. Die Streifen lassen sich nach Entfernen der Silikon-Schicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clips und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren.
8. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
9. Für trockene, saubere, hochenergetische Oberflächen (keine pulverlackierten Bleche) geeignet. Weitere Verarbeitungshinweise auf der Produktseite unter www.hera-online.de.

- A** erhältliches Zubehör:
1. Anschlussleitung LED Tape
 2. Eck-Clip LED Tape 300 & 600
 3. Verbindungsclip LED Tape
 4. Verbindungsleitung LED Tape

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera LED Linear Luminaire Type LED Basic-Tape S

Intended use

Self-adhesive LED flexible strips. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.

1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
2. Always fully insert all plug connections.
3. Observe the correct polarity (print on clip and LED Tape)!
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
5. Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
6. Only approved for connection to Hera LED transformers 24V with a maximum output power of 100 W, maximum 40 W or 6 m per supply cable.
7. After removing the silicone layer from the connection pad the strips can be contacted with the clips and connecting cables (then it's IP20)
8. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
9. Suitable for dry, clean, high-level surfaces (no powder coated sheets).

- A** available accessories:
1. supply cable LED Tape
 2. corner clip LED Tape 300 & 600
 3. connecting clip LED Tape
 4. connecting cable LED Tape

Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.
Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>