TYXIA 5730

Dieses Produkt ersetzt TYXIA 4730

Empfänger für Rollladen (Motor 80 Nm)

Die Nutzungsvorteile des Produktes TYXIA 5730 :

- Mögliche Speicherung von 2 programmierbaren Zwischenstellungen für den Rollladen (festgelegte Höhe)
- Zustandsanzeige der Rollladenposition auf der Bedieneinheit oder aus der Ferne
- Verbessert die energetische Leistung des Gebäudes, durch die Installation ohne aufwendige Arbeiten
- Sehr geringer Energieverbrauch

BESTELLNUMMER	NAME
6351402	TYXIA 5730

Funktionen

- Steuerung eines Rollladens über einen oder mehrere bewegliche oder festinstallierte Funksender
- Wahlweise Steuerung von: einem Rollladenmotor, einer Home Cinema-Leinwand oder einem 12 V oder 24 V motorisierten Dachfenster (mit 2 Umschaltrelais)
- Lokale Steuerung über einen Auf/Stopp/Ab-Schalter oder einem doppelten Auf/Stopp/Ab-Druckschalter
- Kann einem Funk-Rauchmelder (DFR TYXAL+) für das automatische Öffnen bei Bränden zugeordnet werden

Merkmale

GARANTIE	5 Jahre
SPANNUNGSVERSORGUNGSART	Netzstrom
VERSORGUNG	230 V
FUNK-REICHWEITE	Bis 300 m im Freifeld
FUNKTIONSBEREICH	-10 bis 40°C
ABMESSUNGEN	41 36 14.5 mm (HxBxT)

Notwendiges Zubehör

Kein notwendiges Zubehör für den Betrieb des Produktes erforderlich TYXIA 5730

LABELS DE

X3D