



HD-S 222

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588481107	0000/4811	600 g	516 g	schwarz	18.00 x 4.40 x 13.00 cm	21.40 x 5.20 x 15.60 cm

ANSCHLÜSSE	Sleeptimer: Ja	DVB-S: QPSK
HDMI™ (out): 1	Wecktimer: Ja	DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
USB: 1 (USB 2.0)	Uhr: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja	OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch	DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
Scart: 1		FEC: RS, LDPC, BCH
Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja	STROMVERSORGUNG	UMGEBUNG
F-Buchse: 2 (1x Loop-out)	Nennspannung: 230 V	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
LEISTUNG / ENERGIEWERTE	Frequenz: 50 Hz	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 18 W	Nennleistung: max. 18 W	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
LNB	Netzteil: intern	Audio-Formate: MP3, AAC, MP2, OGG
Spannungsversorgung vertikal: 14 V	TUNER	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG
Spannungsversorgung horizontal: 18 V	Tuner-Typ: DigitalSat	Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
LNB-Modulation: 22 kHz	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	Video-Formate: MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
Stromversorgung: max. 500 mA	Eingangsimpedanz: 75 Ω	LIEFERUMFANG
DiSEqC: 1.0 / 1.2	DVB-S Tuner: 1	HD-S 222 Sat-Receiver, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
MULTIMEDIA	TUNER - SAT	
Mediaplayer: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz	
SONSTIGE FEATURES	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
Programmspeicher Gesamt: 4000		

KEYFEATURES	
HDTV	JPEG
HDMI (out)	EPG