



Fuba FME 508

Artikelnummer: 22010202

Unverbindliche Preisempfehlung: 79,90 €*

Der Fuba FME 508 ist eine Multischalter-Erweiterung für den erweiterbaren Multischalter FMG 508. Der FME 508 im stabilen Aludruckgussgehäuse verfügt über 5 Eingänge und 8 Ausgänge.

Werden zur Erweiterung des FMG 508 ausschließlich die Multischalter-Erweiterungen FME 508 verwendet, so können bis zu 48 Anschlüsse umgesetzt werden.

Merkmale

- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- einfache Montage durch spezielles Stecksystem
- mit 2 Schrauben zur Arretierung der Halter
- mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage
- hohe Abschirmung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse

Technische Daten

EAN	4050414102025
Eingänge Satellit	4 F-Buchsen
Eingang terrestrisch	1 F-Buchse
Eingangsfrequenzbereich Sat.	950 - 2150 MHz
Eingangsfrequenzbereich terr.	88...790 MHz
Eingangspegel Sat. max.	max. 95 dB μ V
Durchgangsdämpfung Sat.	0 dB
Durchgangsdämpfung terr.	24 dB
Ausgänge	8 F-Buchsen
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 KHz
Umgebungstemperatur	-20...+65 C°
Maße B x H x T	92 x 137 x 25 mm
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
Gewicht	180 g
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Rückkanal	5...65 MHz
Max. Stromverbrauch	30 mA
Durchgangsdämpfung	0,5...1,5 dB
SAT-Stammausgänge	
Dämpfung Rückkanal	-23 dB
Verstärkung SAT	20 dB
Dämpfung Terrestrisch	2,5...3,0 dB
Stammausgänge	

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 27.06.2018

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de