Secvest Funk-Innensirene

Art.-Nr. FUSG50010

- Zur akustischen Unterstützung von Zentrale und Funk-Außensirene
- Lautstarker Signalgeber (90 dB (A) @ 1 m)
- 12 V externe Spannungsversorgung für batterielosen Betrieb (optional)
- In die Secvest Funkalarmanlage können beliebig viele Innensirenen integriert werden

Zuverlässige Signalisierung für den Innenbereich
Die Secvest Funk-Innensirene ist ein optionales Zubehör der Secvest. Als rein akustischer Signalgeber unterstützt sie im Alarmfall, mit einem Signalton von 90 dB Schalldruck, die Funk-Außensirene und die Zentrale der Secvest. Sirene und Zentrale kommunizieren miteinander auf der 868,6625 MHz, einer Funkfrequenz, die speziell für den Security-Bereich reserviert ist. Die Funk-Innensirene kann über Batterie oder Netzteil mit Spannung versorgt werden. Beim Einsatz von Batterien beträgt die Lebensdauer ca. 2 Jahre. Eine schwächer werdende Batterie wird an der Sirene angezeigt.

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 122 x 208 x 60 mm
Anschlüsse	12V DC (nominal)
Batterietyp	3x 1,5 V LR20 Monozelle
Breite	122 mm
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	208 mm
Länge	60 mm
Max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m

Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Innenbereich
Schalldruck	90 dB
Schutzart IP	54
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	4,5/12 V
Umweltklasse	II

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 08/2017