

Universaldimmer

DIM-01



Universaldimmer mit zwei separaten Eingängen. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden.


- Bis zu 300 VA
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einen Taster oder einen Bewegungssensor
- Einstellbare Mindest-, Maximal- und Startniveaus
- Zeitfunktionen, wie z. B. Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr
- Szenarien über Smartphone, Tablet oder Taster

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Last

Halogen/Glühlampe (230 V)	0–300 W
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenabschnitt)	0–200 VA
LED-Lichtquelle/Treiber (230 V Phasenanschnitt)	0–100 VA
Elektronische Transformatoren	0–300 VA

Nicht verwendbar mit: Leuchtstofflampen, handelsüblichen Transformatoren oder Energiesparlampen.



NETZSPANNUNG

230 V/50 Hz

STANDBY-LEISTUNG

0,3 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20 bis +35 °C

ABMESSUNGEN

46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT

Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

LASTTYP

Phasenabschnitt
Phasenanschnitt

SCHUTZ

Übertemperatur-Software
Übertemperatur-Hardware
Überlast-Software

FUNK

2,4 GHz-Netz
Bluetooth®
<10 dBm

FUNKREICHWEITE

Ca. 10 m in Innenräumen.
Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

