



TECHNISTAR S6 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gerät (BxHxT)
4019588047150	0000/4715	schwarz	22.00 x 4.50 x 17.70 cm

BILD	Conax: Ja	Nennspannung: 230 V
Standbild: Ja	Nagravision: Ja	Frequenz: 50 Hz
SD: Ja	CI+: Ja (v1.3)	Netzteil: extern DC 12V/2A
HD: Ja	HOTELMODE	TECHNISAT CONNECT
1080p: Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	Control: Ja
1080i: Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	SFI: Ja
720p: Ja	Lautstärke verriegelbar: Ja	Smart Home: Ja (mit Zentraleinheit 2, 0000/9531)
576p: Ja	Menüverriegelung: Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
576i: Ja	Sperre Bedienfeld: Ja	AUTOINSTALL: Ja
ANSCHLÜSSE	Integrierte LED-Uhr: Ja	TUNER
HDMI™ (out): 1	Startquelle auswählbar: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat
USB: 1 (USB 2.0)	Startprogramm auswählbar: Ja	Sat (DVB-S2): 1
Common Interface Plus (CI+): Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Smartcard-Leser: Ja	Energiewerte LED: 4.8 W	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 0.3 W	TECHNIROUTER ready: Ja
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	LNB	TUNER - SAT
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Spannungsversorgung vertikal: 14 V	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
F-Buchse SAT (in): Ja	Spannungsversorgung horizontal: 18 V	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
DC IN: 1	LNB-Modulation: 22 kHz	DVB-S: QPSK
BEDIENUNG/KOMFORT	Stromversorgung: max. 400 mA (kurzschlussfest)	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Seitenspeicher: 1000	DiSeqC: 1.0 / 1.2	DVB-S2: 8PSK - QPSK
Teletextuntertitel: Ja	AUFNAHMEFUNKTIONEN	Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
Mediaplayer: Ja	DVR Funktion: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH
Sleeptimer: Ja	DVR Speichermedium: via USB	UMGEBUNG
Teletext: Ja	TimeShift: Ja	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Uhr: Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
DECODER	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	Lagertemperaturbereich: -20 ... 60 °C
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	SONSTIGE FEATURES	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Programmspeicher Gesamt: 9999	Audio-Formate: MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
DISPLAY	Regionalprogramm Auswahl: Ja	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Internetradio: Ja	Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264, VC-1
EMPFANGSBEREIT	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
HD+: Ja	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME		

TECHNISTAR S6 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

HD+ Sender-Paket für 6 Monate ¹	AutoInstall	Universal Plug and Play (UPnP)
TechniSat CONNECT	TechniFamily	Schnittfunktion
"SiehFern INFO" (SFI)	DVRready ²	TechniRouter-ready
ISIPRO	Perfect Recording	EN50607
TechniMatic	Pay-TV-fähig ³	ISI Mode

1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Pakets finden Sie immer aktuell auf www.hd-plus.de.

2) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.

3) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)