



CABLESTAR 400

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588039438	0000/3943	anthrazit	3.95 kg	3.05 kg	48.00 x 18.50 x 21.50 cm	38.00 x 13.50 x 18.00 cm

ANSCHLÜSSE	RADIOTYP	Demodulation: 64 / 256 QAM
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja	Stationäres Radio: Ja	FEC: Reed-Solomon (204, 188)
IEC (in): Ja	SONSTIGE FEATURES	UMGEBUNG
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
BEDIENUNG/KOMFORT	STROMVERSORGUNG	Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
Uhr: Ja	Nennspannung: 230 V	LIEFERUMFANG
DECODER	Frequenz: 50 Hz	CABLESTAR 400, Netzteil, Bedienungsanleitung
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II	Netzteil: DC 12V / 3000 mA	
DISPLAY	Netzteilart: Extern	
Typ: OLED	TUNER	
LAUTSPRECHER	Tuner-Typ: DigitalKabel	
Stereo-Lautsprecher: Ja	Kabel (DVB-C): 1	
Systemleistung: 20 W (RMS)	TUNER - KABEL	
Ausgangsleistung Stereo: 2 x 10 W	Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz	
powered by ELAC: Ja	Symbolrate: 2 ... 7 Mbaud	

KEYFEATURES
Uhr