

## XORO MBA 36 (XSD100600)

47 cm Vollautomatische Satelliten-Antenne mit Steuergerät



- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck
- Modernes Trackingverfahren, das Ihnen sogar Empfang während der Fahrt ermöglicht
- Steuergerät & Mini-Steuerkonsole
- 4 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- Multi-Output Option für bis zu 3 Teilnehmer

### Allgemeine Daten

Antennen Typ:	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer:	1-3
Standardfunktionen:	SIS, USB Update-Funktion
Optionen:	Statisch, 3 Ausgänge, DVB-S2

### LNB-Spezifikation

LNB Typ:	Universal Twin LNB oder Quad LNB
Frequenzband:	KU Band
Frequenzbereich:	10,7 GHz—12,75 GHz
LNB Verstärkung:	32 dBi
Empfangsleistung:	48 dBW
Polarisation:	H/V

### Motor-Spezifikation

Motorsteuerung:	2-Achsen Schrittmotor
Spannungsversorgung:	12 Volt DC / 24 Volt DC
Neigungswinkel:	20° - 60°
Suchwinkel:	680°
Neigungsgeschwindigkeit:	7° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit:	45° pro Sekunde
Ausrichtungszeit:	< 10 Sekunden

### Abmessungen & Gewicht

Antenne:	83 x 82 x 36 cm (LxBxH)
Spiegel:	47 cm

Steuergerät (BxHxT): 26 x 18 x 5 cm  
Gewicht: 12,5 kg

## Betriebsbedingungen

Temperaturbereich: -15 ~ 50° C  
Lagertemperatur: -30 ~ 70° C

## Vorprogrammierte Satelliten

Astra 1: 19,2° Ost  
Astra 2: 28,2° Ost  
Astra 3: 23,5° Ost  
Hotbird: 13° Ost

## Handelsdaten

Exportkartonmaße: 93 x 84 x 45 cm  
Exportkartongewicht: 21,5 kg  
Verpackungseinheit: 1 Stk.  
Abmessung Palette (LxBxH): 92 x 140 x 170 cm  
Gesamtgewicht pro Palette: ca. 150 kg  
Stückzahl pro Palette: 6 Stk.  
Artikelnummer: XSD100600  
EAN: 4260001039454  
Artikelnummer (MBA 36 Multi): XSD100610  
EAN (MBA 36 Multi): 4260001039461

## Lieferumfang

: XORO MBA 36  
Steuergerät  
Mini-Steuerkonsole  
1x Antennenanschlusskabel (8,0 Meter) (MBA 36 Multi enthält  
3x Antennenanschlusskabel à 8,0 Meter)  
1x Antennenanschlusskabel (1,5 Meter)  
Installationsanweisung

## Auszeichnungen

