


[Internetlink](#)

DATENBLATT



Sicherungssteckersätze DSE Do2-25 EI für Lasttrenner Tytan Artikelnummer 09980116

Produktbild symbolisch

Funktion

Sicherungssteckersätze sind als Zubehör für Erst- bzw. Ersatzbestückung von Sicherungslasttrennschaltern einsetzbar. Sicherungssteckersätze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene und somit auch eine Verwendung als Reservebox in der Verteilung ermöglicht. Diese Ausführung der Sicherungssteckersätze beinhaltet Sicherungen mit LED-Anzeigen, die bei einem Ausfall der Sicherung blinken.

Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

Montageart

Aufbewahrungsbox: Schnellbefestigung auf Tragschiene


Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

Technische Daten

technische Daten		DSE Do2-25 EI
Baureihe		DSE Do2-25 EI
geeignet für		Coron 2/Tytan
Betriebsspannung (AC)		230 V, 400 V
		Anzeige Sicherungsausfall
Art		LED
		Laststromkreis
Bemessungsspannung (AC)		400 V
		Do2 (Sicherungsaufnahme)
		allgemeine Daten
Gehäuseart		Verteilereinbaugehäuse
Montageart		Tragschiene (35 mm)
Breite		54 mm
Höhe		45 mm
Tiefe		74 mm
Bauvorschriften/Normen	EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947	

Maße



Maßzeichnung Gruppenansicht