

RTS33 Wandtaster Format B5

Der Wandtaster RTS33 aus der Format B5-Reihe ist ein batteriebetriebener Wandsender für die Aufputz-Montage in trockenen Innenräumen. Durch Kombination mit verschiedenen Wippen, definiert sich die Funktion des Wandtasters.

Der Sender ist kompatibel zum Busch-Jaeger-Schalterprogramm. Das Sendemodul wird mit den gewünschten Wippen kombiniert, einfach in den Schalterrahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS33 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von Lampen mit der 2-Tast-Bedienung sowie zum Schalten von Rollläden.



RTS33E5004A11-02K

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 1, 2 oder 4 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | Wippen: 27 x 54 x 7 mm Montageplatte: 71 x 71 x 1,8 mm |
| Kompatibilität *) | Schalterprogramme: Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-Duro 2000 SI, Busch-Duro 2000 SI Linear mit Zwischenring auch für: carat, solo, Busch-axcent, future linear |
| Gewicht | 24 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 elfenbeinweiß ähnlich RAL 1013 |

Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Montageplatte
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung
- Wippen (separat auszuwählen)

Zubehör (optional)

RTS32-ACC-03-01P Montageplatte, weiß



Ausführungen



2x EIN/AUS | 4x IMPULS
RTS33-ACC-01-xxP



2x AUF/ZU
RTS33-ACC-02-xxP



1x AUF/STOPP/ZU
RTS33-ACC-03-xxP

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| RTS33E5004A11-02K | Wandtaster 4-Kanal, Format B5 | |
| + RTS33-ACC-01-02P | 2 Wippen Format B5, weiß | 2x EIN/AUS o. 4x IMPULS |
| + RTS33-ACC-01-07P | 2 Wippen Format B5, elfenbeinweiß | 2x EIN/AUS o. 4x IMPULS |
| + RTS33-ACC-02-02P | 2 Wippen Format B5, weiß | 2x AUF/ZU |
| + RTS33-ACC-02-07P | 2 Wippen Format B5, elfenbeinweiß | 2x AUF/ZU |
| + RTS33-ACC-03-02P | 2 Wippen Format B5, weiß | 1x AUF/STOPP/ZU |
| + RTS33-ACC-03-07P | 2 Wippen Format B5, elfenbeinweiß | 1x AUF/STOPP/ZU |

*) Die Namen, Begriffe, Zeichen sind gegebenenfalls geschützte Marken und Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen/Rechteinhaber.