

3 - BZW. 4 - FACH SAT - ANTENNENSTECKDOSEN


Antennensteckdosen für BK-, Terrestrische- und Satellitenanlagen

► Schirmungsmaß bis:

- 300 MHz > 85 dB
- 300 - 470 MHz > 80 dB
- 470 - 1000 MHz > 75 dB
- 1000 - 2400 MHz > 55 dB



▲ AD3 (X4004)



▲ AR2/3 (X4014)

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung
SE33	X4377	3-fach Stichleitungsdose Sat/2xterr.
SAE302	X4342	3-fach Stichleitungsdose incl. AP-R. + Platte reinw.
SAE301T	X4341	3-fach TWIN-Stichleitungsdose 2 x SAT/terr.
SAE402	X4343	4-fach TWIN-Stichleitungsdose incl. AP-R.+Platte rw



▲ SAE402 (X4343)



▲ SE33 (X4371)

Artikel	Symbole	Dämpfung						DC-Durchlass		
		Anschlussdämpfung (dB)								
		Band MHz	Rück/BI 5-68	FM 87.5-108	VHF 109-470	UHF 470-862	SAT ZF 950-2050 2050-2200			
3 - fach Einzel- / Stichleitungsdose 4 ... 2200 MHz										
SE33 X4377 Gleichspannungsdurchlass.	SAE302 X4342 Gleichspannungsdurchlass. Komplett mit Aufputzrahmen und Abdeckplatte-Reinweiß. Rückkanaltauglich.	SAE301T X4341 Für TWIN-Receiver geeignet. Gleichspannungsdurchlass beide SAT-Ausgänge. Mit Abdeckplatte Reinweiß Rückkanaltauglich.	SAT/DC-Durchlass	TV	1	1.5		–		SAT→IN
FM	–	1,5	–		–					
SAT-ZF	–				2	2,5				
TV	1	1		–		–		SAT→IN		
FM		1	–		–					
SAT-ZF	–				2	2,5				
TV/FM		1		–		–		SAT→IN		
SAT-ZF	–				2					
SAT-ZF TV/FM	1									
4 - fach Einzel- /Stichleitungsdose 4 ... 2200 MHz										
SAE402 X4343 Für TWIN-Receiver geeignet. Gleichspannungsdurchlass, beide SAT-Ausgänge. Komplett mit Aufputzrahmen und Abdeckplatte-Reinweiß. Rückkanaltauglich.	SAT/DC-Durchlass	TV	2		1,5		–		SAT→IN	
FM	–	2	–		–					
SAT-ZF	–				2,5	3				

 IEC-Buchse  IEC-Stecker  F-Buchse  Art. Nr.  Ref. Nr.