

Dynamic LED Tape S



IP 54

LED

24 V DC

W 75 W

L90/B10 ≥ 50.000 h

A

L	Wattage
500	8,6 W
1000	17,0 W
1500	25,2 W
2000	33,3 W
3000	48,8 W
4000	62,7 W
5000	75,0 W

Verwendung der Leitung
Use of the cable

z.B. Einfräsprofil
e.g. Milled Profile

24 V Dynamic-Controller
ø8 mm

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Linienleuchte Typ Dynamic LED Tape S

Bestimmungsgemäße Verwendung
Selbstklebende, flexible LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe zwischen 2700 K und 5000 K. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.

1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
 2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
 3. Polung beachten (Aufdruck auf Dynamic LED Tape)!
 4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
 5. Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
 6. Nur zum Anschluss an Hera LED Trafos 24V mit einer Ausgangsleistung von max. 100 W und 24 V Dynamic-Controller zugelassen, max. 75 W bzw. 5 m pro Anschlussleitung.
 7. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
 8. Für trockene, saubere, hochenergetische Oberflächen (keine pulverlackierten Bleche) geeignet. Weitere Verarbeitungshinweise auf der Produktseite unter www.hera-online.de.

- A erhältliches Zubehör:**

 1. Anschlussleitung Dynamic Tape 2500mm

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera LED Linear Luminaire Type Dynamic LED Tape S

Intended use
Self-adhesive LED flexible strips with adjustable colour appearance between 2700 K and 5000 K. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.

1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
 2. Always fully insert all plug connections.
 3. Observe the correct polarity (print on clip and LED Tape)!
 4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
 5. Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
 6. Only approved for connection to Hera LED transformers 24V with a maximum output power of 100 W and 24 V Dynamic-Controller, maximum 75 W or 5 m per supply cable.
 7. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
 8. Suitable for dry, clean, high-level surfaces (no powder coated sheets).

- A available accessories:**

 1. supply cable Dynamic Tape 2500mm

Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.