



Artikel-Nr.: MM77179

MEGAMAN Notstrommodul dimLINK für

MEGAMAN XChange Serie

EAN-Code: 4020856771790



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert	Nein
Leuchtmittel austauschbar	Nein
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Leistungsaufnahme	3 W
Betriebstemperaturbereich	0°C bis +55° C
Anschlussart	N/A
Material	Polycarbonat
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	N/A

Produktabmessungen

Höhe	20 mm
Breite	96,5 mm
Tiefe	36,5 mm
Gewicht	100 g

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte / des Zubehörs

–<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet.

Hinweis

- Bis zu 3. Std Notlicht bei Netzspannungsausfall über die Leuchten-LED's.
- Mit Indikator LED
- Für dimLINK-fähige XChange-Module (siehe Seite 2)
- Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +45°C

Einsatz von XChange-Modulen in der Notbeleuchtung

- XChange LED-Module und-Leuchten können in Zentralbatterieanlagen (180-260V DC) verwendet werden und erfüllen die DIN EN 60598-2-22.
- In Verbindung mit dem **Notstrommodul MM77179** sind sie als Einzelbatterieleuchten verwendbar.

Hinweis für XChange-Bestandsnutzer

- Das dimLink Notstrom-Modul MM77179 arbeitet mit dem XChange-Modul 30W MM77190 zusammen, sowie mit XChange-Modulen ab Modelljahr 2026.
- Das dimLink Notstrom-Modul MM77179 kann **nicht** mit den XChange-Modulen 10W MM77167 und 20W MM77169 vor Modelljahr 2026 ohne dimLINK-Funktion verwendet werden.
- Verwenden Sie für diese XChange-Module wie das Standard-Notstrommodul MM77175.