


Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ANGABEN

Artikelnummer	MT69086	MT69087
Serienname	ZELLA NEO RUND	
Farbe	Weiß	Schwarz
Inklusive Lichtquelle	MT69088	
Leistung Lichtquelle	11,5W/9W/6,5W	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C	
Lumen umgebendes Produkt	1400/1150/880lm (4000K) 1330/1000/830lm (3000K)	
Lumen Lichtquelle	1850/1500/1100lm (4000K) 1750/1400/1050lm (3000K)	
Abstrahlwinkel	120°	
Netzanschluß	AC220-240V	
Frequenz	50/60Hz	
Lichtfarbe	3.000K / 4.000K	
CRI	Ra 80	
Lebensdauer L80B10	50.000h @ Ta25°C	
Schaltzyklen	>100.000x	
Leistungsfaktor	>0,7	
Abmessungen ØxH (mm)	200x78	
Schutzart	IP65	
IK Klasse	IK08	

Im Lieferumfang:



HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,1 m. ⚠
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Wichtiger Warnhinweis beim Bohren in Wänden: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigelegte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

ACHTUNG:

- Die MEGATRON ZELLA NEO RUND ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
- Die Betriebstemperatur der Leuchte beträgt -30°C bis +45°C.

INSTALLATION:

1.

AUS

2. Schrauben Sie den Leuchtenring gegen den Uhrzeigersinn.

3. Schrauben Sie die Abdeckung ab und ziehen Sie den Stecker heraus, um diese zu lösen.

4.

Schieben Sie vor der Montage die Schalter an dem Treiber der Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Lumenwert.

5.

φ17

6.

Verwenden Sie die Rückwand als Schablone zum Anzeichnen und Bohren der entsprechenden Befestigungslöcher an der Wand oder Decke. Führen Sie das Netzkabel durch das Einführungsloch der Grundplatte der Leuchte. Sichern Sie die Grundplatte mit Dübel und Schrauben an der Decke.

6a.

Ø130
112.6
Ø130 (360°/3)

6b.

Montage mit Seitenbefestigung

Schieben Sie die Fußhalterungen ein.

6c.

216

Verwenden Sie die Fußhalter als Vorlage, um entsprechende Befestigungslöcher an der Decke oder Wand zu markieren und zu bohren. Führen Sie das Netzkabel durch das Eintrittsloch der Leuchten-Basisplatte. Befestigen Sie die Leuchte über den Fußhalter mit Schrauben und Dübeln an der Decke.

7.

N Blau
PE Gelb/Grün
L Braun

Schließen Sie das Netzkabel an das Stromnetz an.

8.

Stecken Sie den Stecker wieder ein und verschrauben Sie die Abdeckung.

9.

Schrauben Sie im Uhrzeigersinn, um den Leuchtenring zu befestigen.

10.

AN

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

