

# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 1 von 2



- Kompakte und diskrete Bauform
- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Sabotageüberwachung

## Dezente und sichere Absicherung von Fenstern und Türen

Der Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder ist besonders klein und unauffällig. Er besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert und meldet den Vorfall an die Alarmzentrale. Der Secvest Mini Funk-Öffnungsmelder ist in den Farben weiß, braun und silber erhältlich.

# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 28x42x18 mm
Batterietyp	3,6 V Lithium 1/2 AA
Breite	28 mm
Bruttogewicht	0,09 kg
Detektionsverfahren	Magnetschalter
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	42 mm
Länge	18 mm
Max. Batteriebensdauer	3 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,06 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	3,6 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Statusanzeige	Ja
Umweltklasse	I