

Haustelefon Standard
HTS 811-0 W
200034360-00



Produktbeschreibung

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.

Leistungsmerkmale:

- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Parallelschaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb
- Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf
- Rufabschaltung über Lautstärkeregler (Linksanschlag, rastend)
- Ruflautstärke von außen zugänglich
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage
- Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation
- Türruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- An ETC 602-... Haupt-/Etagentürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Mit dem Tischzubehör ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 91 x 201 x 46 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| HTS 811-0 W | Haustelefon Standard | Weiß | A 200034360-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------------|----------------|----|--------------|
| HH 800-0 | Hörgerätekompatibler Hörer | Weiß | E | 200087165-00 |
| HT/NB 800-0 W | Nachrüstblende Haustelefon | Weiß | D | 210008889-00 |
| ZTS 800-01 W | Tischzubehör Standard | Weiß | A | 200044472-00 |



Haustelefon Standard
HTS 811-0 W

200034360

Seite 2


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|----|--------------|
| BTS 850-..., HTA/HTS 811-... W | Gehäuse komplett | Weiß | E | 200029583-00 |
| HT 811/840/850/870-... W | Hörer mit Federzugschnur | Weiß | E | 200029573-00 |
| HTS 811-... | Anschlussklemme | Grau | E | 200029589-00 |
| HTS 811-0 | Leiterplatte | Sonstiges | E | 200029579-00 |

Haustelefon Standard
HTS 811-0 W

200034360

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Haustelefon Standard
HTS 811-0 W

200034360

Seite 4

Weitere Dokumente

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| HTS 811-0 Haus-Telefon Standard | Produktinformation | 1,1 MB | herunterladen |
| BTS/BTC 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Gehäuse komplett, Hörer mit Federzugschnur | Produktinformation | 1,4 MB | herunterladen |
| HTS 811-0 Haustelefon Standard | Bedienungsanleitung | 151 kB | herunterladen |
| HTS 811-... Haustelefon-Standard | Konformitätserklärung | 416 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |