

# Internationales Steckernetzteil 12 V/1,5 A (Litze)

Art.-Nr. AZZU10010



- Geeignet für Infomodul (FU8200 und FUM050030)
- Innensirene (FU8230 und FUSG50010)
- Universalmodul (FU8210 und FUM050020)
- Bedienteil (FU8110 und FUBE50000)
- GSM/PSTN Wählgerät (AZ6302)
- Inklusive Adapter für EU, UK, AU

Mit dem internationalen Steckernetzteil versorgen Sie Alarmkomponenten der Secvest/Secvest 2WAY mit der nötigen Spannung. Die beigegefügt internationalen Steckeradapter ermöglichen die länderübergreifende Nutzung in Europa, Großbritannien und Australien.

## Technische Daten

Breite	44mm
Gehäusematerial	ABS (weiß)
Höhe	74mm
Kabellänge	1,5m
Länge	35mm

Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Min. Betriebstemperatur	0°C
Spannungsversorgung AC	100 – 240V