



Art.-Nr.: CL5065BKSF

BK/CATV Hochpassfilter / Rückkanalfilter zum Sperren des Rückkanalbereiches 5-65MHz

Artikelnummer:	BK/CATV
Anwendung:	>90dB EN 50083-2/A1
Schirmungsmaß:	85...862MHz
Frequenz:	5...65MHz
Frequenz gesperrt:	>50dB
Sperrtiefe:	1,5...0,5dB
Durchgangsdämpfung:	nein
DC-Durchlass:	>18dB...1,5dB Oktave
Rückflussdämpfung:	F-Stecker/F-Buchse
Anschlüsse:	

