



DIGITRADIO 301 IR

DAB+/UKW/Internet-Radio

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588049963	0000/4996	1 kg	1.54 kg	20.70 x 12.30 x 11.20 cm	26.60 x 22.20 x 18.00 cm	schwarz

ANSCHLÜSSE Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	LEISTUNG / ENERGIEWERTE Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 1 W Auflösung (Linien x Zeilen): 57 x 29 Pixel	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Netzteil: DC 9 V / 1000 mA Netzteilart: Extern
BEDIENUNG/KOMFORT Wecktimer: Ja Sleptimer: Ja Snooze-Funktion: Ja Programmspeicher Favoriten DAB+: 10 Programmspeicher Favoriten UKW: 10	NETZWERK & KOMMUNIKATION WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)	UMGEBUNG Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
DISPLAY Auflösung (Linien x Zeilen): 57 x 29 Pixel Dimmbar: Ja RadioVIS: Ja	RADIO/EMPFANG DAB+: 174 - 240 MHz UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz Internetradio: Ja Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Audio-Formate: AAC, MP3, WMA
LAUTSPRECHER Mono-Lautsprecher: Ja Systemleistung: 2 W (RMS)	SONSTIGE FEATURES OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch	LIEFERUMFANG DIGITRADIO 301 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung
	STREAMING Audiostreaming (UPnP): Ja	

KEYFEATURES		
DAB+	UPnP Audio-Streaming	MyDigitRadio Pro-App
UKW / RDS	Uhr	TechniSat CONNECT
Internetradio	Wecker / Sleptimer	