

## Terxon Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FU8150



- Zum Aktivieren und Deaktivieren der Zentrale
- Geeignet für den Einsatz mit Terxon MX/LX in Verbindung mit entsprechender Funckerweiterung
- Bedienung mehrerer Schaltausgänge möglich
- Mit Panikfunktion

Die Funk-Fernbedienung ist ein optionales Zubehör zur Terxon MX/LX und Secvest 2WAY. Mit ihr bedienen Sie die Anlage bequem per Knopfdruck von überall innerhalb und außerhalb Ihres Objekts. Der Weg zur Zentrale oder zu einem Bedienteil entfällt - mit einer Reichweite von 30 Metern bietet die Funksteuerung Ihnen maximale Flexibilität und Top-Bedienkomfort.

In Verbindung mit der Secvest 2 Way können auch einzelne Teilbereiche der Alarmzentrale geschaltet werden. Zudem ist die Fernbedienung mit einer Panikfunktion ausgestattet - damit lösen Sie manuell einen vordefinierten Alarm aus und senden (je nach Programmierung der Anlage) eine Nachricht an eine Notrufleitstelle oder einen beliebigen Telefonanschluss. So bietet Ihnen die Fernbedienung die Möglichkeit, im Notfall schnell Hilfe zu holen. Bei gleichzeitigem Drücken von zwei Tasten wird ein Überfallalarm ausgelöst, der z.B. als "stiller Alarm" dafür sorgt, dass etwaige Täter nicht provoziert werden. Die Batterie der Fernbedienung hat eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten. Zertifizierungen von VSÖ und INCERT stehen für geprüfte Qualität.

# Terxon Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FU8150

## Technische Daten

Batterietyp	3V LiMnO <sub>2</sub> CR-2032
Breite	34mm
Farbe	sonstige
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	1mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	60mm
Länge	15mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Nettogewicht	0,02kg
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Umweltklasse	I
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	INCERT