TECHNIBOX S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zinkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588647374	0006/4737	schwarz	1.1 kg	500 g	28.00 x 3.80 x 13.10 cm	39.50 x 5.60 x 21.50 cm

LNB-STEUERUNG
Vertikal: 14 V
Horizontal: 18 V
Bandumschaltung: 22 kHz
Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
BILD
Standbild: Ja
Zoom: Ja
SD: Ja
HD: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
576p: Ja
576i: Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+): Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (Cinch): Ja (rechts / links)
Scart: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
F-Buchse SAT (in): Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer: Ja
Sleeptimer: Ja
Für Camping geeignet: Ja
EMPFANGSBEREIT
HD+: Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
Nagravision: Ja
CI+: Ja
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart: 4.43 W
Energiewerte LED: 0.21 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 7.5 W
SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt: 4000
Regionalprogramm Auswahl: Ja
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern DC 12V/1,5A
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja

TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 1
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2: Ja
Video-Formate: TS4, TS, VOB
JPEG: Ja
Audio-Formate: MP2, MP3
LIEFERUMFANG
TECHNIBOX S1+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

KEYFEATURES

HD+ Sender-Paket für 6 Monate[1]	AutoInstall	Pay-TV-fähig[2]
"SiehFern INFO" (SFI)	TechniFamily	Universal Plug and Play (UPnP)
ISIPRO	HDTV	TechniRouter-ready
TechniMatic	Camping	Schnittfunktion

1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Pakets finden Sie immer aktuell auf www.hd-plus.de.

2) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)