



TECHNIRADIO 5 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039292	schwarz	0000/3929	2.27 kg	1.66 kg	27.00 x 18.80 x 11.40 cm	35.30 x 24.00 x 15.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Internetradio via WiFi

TFT-Farbdisplay (2,4")

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 5 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach
Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

CONNECT-App: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 40

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

DISPLAY

Größe: 2.4 Zoll

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

Dimmbar: Ja

Typ: TFT-Farbdisplay

WLAN

WLAN: 802.11 b/g/n

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch,
Norwegisch, Dänisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 8 V / 2.000 mA

Netzteilart: extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit
aktiver Netzwerkverbindung: 1,7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,7 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem
Zustand: 0 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 5 IR, Netzteil,
Bedienungsanleitung

