



DIGIT ISIO S2

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Farbe	interne Festplatte
4019588147560	0001/4756	900 g	1.6 kg	37.20 x 8.40 x 17.60 cm	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	silber eloxiert	extern
4019588047563	0000/4756	900 g	1.6 kg	37.20 x 8.40 x 17.60 cm	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	schwarz eloxiert	extern

BILD
Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
Bild und Bild (PAP): Ja
Standbild: Ja
Zoom: Ja
SD: Ja
HD: Ja
1080p: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
576p: Ja
576i: Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out): 1
USB: 3 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+): Ja
Smartcard-Leser: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (Cinch): Ja (rechts / links)
Scart: 1 Mini SCART
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
F-Buchse SAT (in): 2
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1
DC IN: 1
SD-Kartenleser: Ja
AUDIO
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja
BEDIENUNG/KOMFORT
Teletext: Ja
Teletextuntertitel: Ja
Mediaplayer: Ja
Uhr: Ja
Sleeptimer: Ja
Wecktimer: Ja
Autostandby: Ja
Für Camping geeignet: Ja

Hotelmodus: Ja
Nahbedienung: Ja
Auswahl Regionalsender: Ja
Schnellstart: Ja
DECODER
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax: Ja
CI+: Ja
HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja
INTERNETFUNKTIONEN
HbbTV/Red Button: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart: 8.4 W
Energiewerte LED: < 0.37 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W
LNB
Spannungsversorgung vertikal: 14 V
Spannungsversorgung horizontal: 18 V
LNB-Modulation: 22 kHz
Stromversorgung: max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2
AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR Funktion: Ja
DVR Speichermedium: via USB
TimeShift: Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja
SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt: 10000
OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
STROMVERSORGUNG
Frequenz: 50 Hz
Nennspannung: 230 V
Netzteil: Extern DC 12 V / 3 A
TECHNISAT CONNECT
Control: Ja
SFI: Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL: Ja
ISIPRO: Ja
SFI: Ja
TECHNIFAMILY: Ja
TUNER
Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB radio
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, WAV, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3

Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264

Video-Formate: MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TECHNICONROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

KEYFEATURES

ISIO Internet-Technologie¹

watchmi - Persönliche TV-Kanäle²

DVRready USB/NAS³

Red Button/HbbTV

MyTechniSat MultiPlay App⁴

"SiehFern INFO Plus" (SFI+)

ISI Mode

TechniSat CONNECT

ISIPRO

TechniMatic

AutoInstall

TechniFamily

HDTV

Twin-Tuner

Perfect Recording

Camping

Pay-TV-fähig⁵

Universal Plug and Play (UPnP)

HTML5

Schnittfunktion

TechniRouter-ready

watchmi - Themenkanäle

- 1) Zur Nutzung von Internetfunktionen ist ein Internetbreitbandzugang erforderlich. Das Angebot von Apps und Internetdiensten ist abhängig vom Drittanbieter und kann variieren. Das Angebot an Apps und Internetdiensten von Drittanbietern ist geräteabhängig und kann im Umfang variieren. Einige Apps können über kostenpflichtige Inhalte verfügen.
- 2) Persönliche Kanäle nur für TV über Satellit und Kabel verfügbar. Zur Aufzeichnung von persönlichen TV-Kanälen wird ein Datenträger benötigt.
- 3) USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) benötigt, optional erhältlich. Netzwerk-Streaming- und Aufzeichnungsfunktionen abhängig von der Netzwerkconfiguration.
- 4) Optimiert für die Nutzung aller App-Funktionen: Wiedergabeleiste auf Tablet anzeigen, Wechsel zwischen verschiedenen Tonspuren, Bildzoom gleichzeitig auf Tablet und TV, Umbenennen und Löschen von Dateien, DIA-Shows, Fernbedienung über Tablet.
- 5) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)