

LED Soffittenlampe 8x31mm

Artikel-Nr.: 35791

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung
keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Achtung: nicht für
KfZ/Straßenverkehr zugelassen!

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0



Lampenleistung:	0.4...0.4 W
Lampenspannung:	24...24 V
Lichtstrom:	0.6 lm
Sockel:	S7
Technologie:	LED
Lampenform:	sonstige
Halogen:	nein
Krypton:	nein
Xenon:	nein
Farbe:	blau
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	31 mm
Geeignet für Taschenleuchten:	nein
Geeignet für Anzeigezwecke:	ja
Geeignet für Rundumleuchte:	nein
Nennstrom:	20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:28:33



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de