

LED & Halogen Dimmer 81x81x50mm

Artikel-Nr.: 34387

Dieser Dimmer, der für Einzelschaltung und Wechselschaltung geeignet ist, kann sowohl LED als auch herkömmliche Leuchtmittel wie Halogen stufenlos dimmen. Der Dimmer arbeitet berei...



Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	0
App-Steuerung über Bluetooth:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Seriendimmer:	nein
Lastart:	universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:	nein
Lichtwertspeicher:	nein
Verwendbar mit Taste:	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	nein
Verwendbar mit Funktaste:	nein
Verwendbar mit IR-Taste:	nein
Montageart:	Unterputz
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Werkstoff:	sonstige
Werkstoffgüte:	Schiefer
Halogenfrei:	nein
Oberflächenschutz:	sonstige
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Farbe:	weiß
RAL-Nummer (ähnlich):	0
Transparent:	nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nennspannung:	200...240 V
Frequenz:	50...50 Hz
Steuerspannung:	230...230 V

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:10:03



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Anschlussart:	sonstige
Aderquerschnitt:	1.5...1.5 mm ²
Gerätebreite:	81 mm
Gerätehöhe:	81 mm
Gerätetiefe:	50 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:	55 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:10:03



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de