

# Ei410



## Fernbedienung Ei410

für Warmmelder im Ei Electronics Funksystem, Schalterfunktionen: Test, Ortung, Stumm, austauschbare 3V-Lithiumbatterie, integr. Funksender, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

## Die Highlights auf einen Blick

- Mobile Fernbedienung (Schlüsselanhänger) für Ei Electronics Funk-Warnsysteme
- Tasterfunktionen: Test, Ortung, Stummschaltung
- Integrierter Funksender
- Verlässliche Entstörungs- und Prüftechnologie
- EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten

## Abmessungen

Dimension	B 85 mm   H 37 mm   T 12 mm
Gewicht	32 g

## Eigenschaften

Einsatztemperatur	0 bis + 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis + 40 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Demontagesicherung	nein
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	nein
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 5 Jahre (oder 1000x Betätigungen)

## Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+5 dBm
Reichweite	10 m im Freifeld

## Vernetzung

Funk	31 Geräte (davon bis zu 12 Warmmelder je Gruppe empfohlen)
------	--

## Qualität

Garantie	5 Jahre Herstellerqualität
----------	----------------------------