


## LED-String Lite 160 2x4m 220-240V 14W Outdoor

Artikel-Nr.: 58567

Am Traegerkabel fixierte Lichtpunkte. Eine Kette besteht aus 2 Segmenten. Durch patentiertes QuickFix-System bis 25 Ketten koppelbar. Einzelne Segmente mit 80 LED-Lichtpunkten, sep...



Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >15000  
Zündzeit/Startzeit (s): <1  
Lichtstromerhalt: >=70%

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung:                 | Lichterkette                         |
| Anzahl der Lichtpunkte:     | 160                                  |
| Leuchtmittel:               | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel:           | ja                                   |
| Farbe:                      | weiß                                 |
| Spannungsart:               | AC                                   |
| Nennspannung:               | 230...230 V                          |
| Anschlussleistung:          | 14 W                                 |
| Batteriebetrieben:          | nein                                 |
| Geeignet für Außengebrauch: | ja                                   |
| Mit Strombrücke:            | ja                                   |
| Koppelbar:                  | ja                                   |
| Betriebsgerät:              | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP):             | IP67                                 |
| Schutzklasse:               | II                                   |
| Brandschutz nach UL 94:     | A                                    |
| Lichtfarbe:                 | weiß                                 |
| Gesamtlänge:                | 8 m                                  |
| Art der Verdrahtung:        | mit Durchgangsverdrahtung            |
| Anschlussart:               | sonstige                             |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 08:10:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de