

## Electronic Transformator 167x53,5x38,5mm

Artikel-Nr.: 58495

Zur Verwendung mit 12V AC Halogen- oder LED-Lampen, dimmbar nur für Halogenlampen. Funktioniert ab 0 W, keine Mindestlast nötig. Verfügt über mehrere Sicherungen wie z.B. Kurzschlu...



|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Geeignet für Außengebrauch:                | nein              |
| Dimmung 0-10 V:                            | nein              |
| Dimmung 1-10 V:                            | nein              |
| Dimmung DALI:                              | nein              |
| Dimmung DSI:                               | nein              |
| Dimmung DMX:                               | nein              |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):  | nein              |
| Dimmung GPRS:                              | nein              |
| Dimmung LineSwitch:                        | ja                |
| Dimmung herstellerspezifisch:              | ja                |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:           | ja                |
| Dimmung Phasenabschnitt:                   | ja                |
| Dimmung Phasenanschnitt:                   | nein              |
| Dimmung programmierbar:                    | nein              |
| Dimmung RF:                                | nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction:               | nein              |
| Dimmung Touch and Dim:                     | ja                |
| Dimmung Zigbee:                            | ja                |
| Dimmung mit Push-button:                   | ja                |
| Ohne Dimmfunktion:                         | nein              |
| Gehäuse:                                   | Kunststoffgehäuse |
| Ausgangsspannung:                          | 11.5...11.5 V     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja                |
| Ausgangsleistung:                          | 0...210 W         |
| Länge:                                     | 167 mm            |
| Breite:                                    | 52.5 mm           |
| Höhe:                                      | 38.5 mm           |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 08:08:55



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de