

Elektronischer Transformator 41x28x165 mm

Artikel-Nr.: 53363

Elektronischer Transformator PTS60, unabhängiger Transformator, IP30, Isolationsklasse II, Lichtsteuerung - Ein-/Ausschaltung und Dimmbarkeit - durch Verbindung eines oder mehrerer...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Trafos:	elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:	ja
Eingangsspannung:	230...230 V
Ausgangsspannung:	12...12 V
Leistung:	20...60 W
Ohne Dimmfunktion:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	ja
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
Anschlussart Primärseite:	sonstige
Anschlussart Sekundärseite:	sonstige
Aufbau:	ja
Einbau:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Kurzschlussicher:	ja
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	ja

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:40:02



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):	1
Länge:	165 mm
Breite:	41 mm
Höhe:	28 mm
Durchmesser:	45 mm
Schutzart (IP):	IP20

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:40:02



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de