

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | HBM65BM |
| Serienname: | RAYO MULTI |
| EAN: | 4037293064002 |
| Zolltarif: | 85365080900 |



Artikelbeschreibung

Dämmerungs- und Bewegungsmelder für HBM6520025

Dämmerungs- und Bewegungsmelder mit verschiedenen Modis zum

Aufstecken per Bajonetverschluss für den Artikel HBM6520025. Zum optimalen Bedienen des Sensors wird der Handsender HBM65BMHS benötigt.

Es können mittels Handsender folgende Einstellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einen Erfassungsradius von 6m, 4m, 5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min, 20 min., 30min, dauerhaft. Desweiteren können die Lux eingestellt werden: ab 2lx, 10lx, 30lx, 50lx, 80lx, 120lx,dauerhaft.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002558)

| | | | |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|------|
| Farbe | sonstige | Beschaffenheit der Abdeckung | ohne |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige | Raster gelocht | nein |
| Durchmesser (mm) | 60,00 | Reflektor gelocht | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 22,00 | Ausführung des Rasters/Reflektors | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff | | |