

RTS22 Wandtaster QUIT komplett

Format 55

Der Wandtaster RTS22 QUIT aus der Format 55-Reihe ist ein batteriebetriebener Easywave-Sender mit Quittierungs-Taste.

Diese Komplettversion des Wandtasters RTS22 enthält alle benötigten Komponenten, um sofort in Betrieb genommen zu werden. Das Sendemodul, ein weißer Rahmen und eine weiße Einzelwippe mit QUIT-Symbol sind im Lieferumfang enthalten.

Der Wandtaster kann bei Bedarf in Abdeckrahmen anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Er kann für die Quittierung von Personenrufen oder in Betreuungssystemen, z. B. als Quittierungstaster für Schwesternrufanlagen, eingesetzt werden.



RTS22E5001B01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Wippe	55/55/9,0 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	44 g (inklusive Batterie und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Zubehör (optional)



Einzelwippe QUIT
RTS22-ACC-08

Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Wippe QUIT
- Abdeckrahmen
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTS22E5001B01	Wandtaster Einzelwippe QUIT komplett, Easywave, 1x IMPULS, Format 55, weiß