

## RTS22 Wandtaster EIN/AUS komplett

Format 55

Der Wandtaster RTS22 aus der Format-55-Reihe ist ein batteriebetriebener Easywave-Sender.

Diese Komplettversion des Wandtasters RTS22 enthält alle benötigten Komponenten, um sofort in Betrieb genommen zu werden. Das Sendemodul, ein weißer Rahmen und eine weiße Einzelwippe sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Einzelwippen-Varianten stehen optional auch in anderen Farben als Zubehör zur Verfügung.

Der Wandtaster kann bei Bedarf in Abdeckrahmen anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Der RTS22 wird in der Regel zum Schalten von Beleuchtung mit der 2-Tast-Bedienung eingesetzt.



RTS22E5002A12

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1 oder 2
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Wippe	55/55/9,0 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	44 g (inklusive Batterie und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

### Zubehör (optional)



#### Einzelwippe EIN/AUS

weiß	RTS22-ACC-02-02P
anthrazit	RTS22-ACC-02-24P
alu-lackiert	RTS22-ACC-02-25P



#### Einzelwippe AUF/ZU

weiß	RTS22-ACC-03-02P
anthrazit	RTS22-ACC-03-24P
alu-lackiert	RTS22-ACC-03-25P

### Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Wippe EIN/AUS, weiß
- Abdeckrahmen
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTS22E5002A12	Wandtaster Einzelwippe komplett, Easywave, 1x EIN/AUS, Format 55, weiß