

LED-Trafo 215x115x50mm

Artikel-Nr.: 54884

Netzteil/ Spannungswandler - In: 72~144VDC Out: 24VDC.
Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse,
Kühlung mit Lüfter, Überlastschutz durch Abschalten, auto reco...



Primärspannung:	144 V
Sekundärspannung:	24 V
Bemessungsleistung:	350 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:	14600 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:	ja
Breite:	115 mm
Höhe:	50 mm
Tiefe:	215 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:	-20...60 °C
Geeignet für Platinenmontage:	nein
Schutzart (IP):	IP00

Letzte Aktualisierung am: 19.07.2020 08:40:29



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de