

The KR-W8000SCD is a practical all-in-one solution that combines all the virtues of a complete hi-fi system in a sleek designed housing. With a full range of modern connection options and sources, the smart CD receiver is recommended as the perfect stereo control center for hi-fi fans. There is even an integrated digital amplifier with DSP technology and 2 x 30W RMS power on board, making the KR-W8000SCD a powerful sound player for HiFi speakers. In addition to the massive speaker terminals, analog and digital inputs (optical/coaxial) allow the connection of a wide variety of players such as TV receivers or game consoles. If you want to expand the connected speakers in the deep bass range, you will find a woofer output for an active subwoofer. For vinyl lovers, the phono input (MM) offers the option of connecting a turntable directly. The smart receiver also supports wireless standards such as Bluetooth audio streaming or network services such as Spotify or Deezer, which, like the integrated Internet radio and podcast player, obtain their data from the web via WiFi.



3,2" TFT-Farbdisplay (8cm Bilddiagonale)

2 x 30 Watt Verstärker (RMS) mit DSP

Aluminium-Frontblende mit großen Drehreglern

Internetradio / Podcasts über WiFi / Spotify Connect, Spotify HiFi / Deezer

DAB+ und UKW RDS-Empfänger

Bluetooth Audiostreaming (A2DP)

CD-Laufwerk für Audio CDs, MP3- und WMA-Dateien

USB Port (FAT16 / FAT32 unterstützt Musikformat MP3)

Analoger Line-Eingang / Phono-Eingang (MM) / 2 x Digitaler Eingang (optisch / koaxial) für TV, Receiver oder andere Quellen

Analoger Line-Ausgang / Digitaler Ausgang (optisch, koaxial) / Subwoofer-Ausgang

3,5mm Kopfhörerausgang

Massive Lautsprecherklemmen

Bedienbar über Smartphone-App UNDOC oder OKTIV

IR-Fernbedienung im Lieferumfang

KR-W8000SCD-B

KR-W8000SCD

	KR-W8000SCD-B
Ausgangsleistung	
Max. Leistungsaufnahme	Unter 60 Watt
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	Unter 0,7 Watt
Stromverbrauch im Netzwerk Standby-Modus	Unter 1 Watt
Spannungsversorgung	110-240V AC 50/60Hz
Betriebstemperaturbereich	5 °C ~35 °C
Lieferumfang	
Stromanschlusskabel	Yes
Fernbedienung	Yes
Batterien im Lieferumfang	Yes, 2 Micro Batterien (AAA)
Cinchkabel (Audio)	Yes, , 1.5 meter
Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Yes
DAB+ / UKW Antenne	Yes, Abnehmbare Stabantenne mit Schraubgewinde
WLAN / BT Antenne	Yes, Abnehmbare Antenne mit Schraubgewinde
Klangquellen	
Tuner	Yes, FM und DAB+
Internetradio	Yes
Bluetooth®	Yes
Spotify Connect	Yes
Podcasts	Yes
Deezer	Yes
CD Spieler	Yes
USB-Wiedergabe	Yes
AUX-Eingang	Yes
Optischer Digitaleingang	Yes
Coaxial	Yes
Phono	Yes
Allgemeine Ausstattungsmerkmale	
Displaytyp	TFT Farbdisplay
Displaygröße	3,2 Zoll (8,1cm)
Menü-Sprache	Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Integrierter Equalizer	Yes
Equalizer Profile	11 Sound-Presets (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / Podcast / Podcast Auto Adjust / My EQ)
Timer	Yes, Verschiedene Weckfunktionen, Sleeptimer, Uhrzeitanzeige
Wecker	Yes, 2 Weckzeiten für einmalig / täglich / wochentags / Woche
Einschlafautomatik (Sleep Timer)	Yes
Fernbedienung	Yes
Bedienung über Smartphone-App	Yes, Steuerung über UNDOK oder OKTIV App
Bluetooth	
Bluetooth®	Yes
Version	V5.2
Klasse	Class 2
Sendeleistung in dB pro Meter	4,83dBm
Frequenzband	2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz)
A2DP	Yes
AVRCP	Yes
Maximale Reichweite	Etwä 10m (in Abhängigkeit der baulichen Umgebung)
CD Laufwerk	
CD DA / CD-R/RW	Yes
Signal/Rauschabstand	> 70 dB
Dynamikbereich	> 60 dB
MP3 Wiedergabe	Yes
Programm-wiedergabe	Yes
Wiederholfunktion	Yes, Titel / Ordner / Alle
Zufallswiedergabe	Yes
Abmessungen & Gewicht	
Abmessungen	(B) 430 x (H) 68 x (T) 303 mm
Gewicht	3,53 kg
Tuner	
FM Tuner	Yes
FM RDS	Yes
UKW-Frequenzbereich	87,5 ~ 108 MHz
DAB+ Tuner	Yes
DAB+ Frequenzbereich (Band III)	174,928 ~ 239,2 MHz

Gemischte Stationsspeicher (DAB /UKW)	40
USB	
Anschlussnorm	Abspielbares Dateiformat: MP3, kompatibel mit USB 1.1 Full Speed, FAT16/32, maximal 500 mA, Bitraten von 32 bis 320 kBit/s
Format	USB Host (Audio-Wiedergabe)
USB Standard	1.1 Full Speed
Dateisystem	FAT 16 / 32
Max. Stromaufnahme	0,5 A
Abspielbare Dateien	MP3
MP3 Sampling-Frequenzen	16bit/48kHz
MP3 Bitrate	32 kbps ~ 320 kbps
Programm-wiedergabe	Yes
Wiederholfunktion	Yes, Titel / Ordner / Alle
Zufallswiedergabe	Yes
Wi-Fi	
Wi-Fi	Yes
WiFi IEEE Standard	802,11
WiFi Protokoll	a / b / g / n
WiFi Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
WiFi Frequenzbereich	2,412 ~ 2,472 GHz
WiFi Frequenzbereich	5,18 ~ 5,32 GHz
WiFi Frequenzbereich	5,5 ~ 5,7 GHz
WiFi Frequenzbereich	5,745 ~ 5,825 GHz
Ausgangsleistung WiFi	2,4G - 15,2 dbm
Ausgangsleistung WiFi	5G - 14,94 dbm
Ausgangsleistung WiFi	5,8G - 7,27 dbm
Anwendungen (Apps)	
UNDOK App für Smartphone-Bedienung	Yes
App Store (Apple)	https://apps.apple.com/app/undok/id940349372
Google Play (Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier.silicon.fsirc.dok2
OKTIV App	Yes
App Store (Apple)	https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765
Google Play (Android)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1
Ausstattungsmerkmale Netzwerkfunktionen	
Netzwerk-Funktion	Yes, Kabelos
Wi-Fi	Yes
Internetradio	Yes
Bluetooth	Yes
Podcast über WiFi	Yes
Deezer	Yes
Spotify HiFi	Yes
Ein- / Ausgänge	
Analoger Eingang (Line)	Yes, , Cinch
Line-Ausgang	Yes, Cinch / variabler Ausgangspegel
Subwoofer-Vorverstärkerausgang	Yes, , Cinch / 25-250Hz #3dB
USB-Anschluss	Yes, Frontseitig
Koaxialer Eingang	Yes, , (1/2) Cinch
Koaxialer Ausgang	Yes, , Cinch
Optischer Eingang	Yes, , (1/2) Toslink
Optischer Ausgang	Yes, , Toslink
Phono-Eingang	Yes, MM Cinch
Kopfhörerausgang	Yes, 3,5mm Miniklinke frontseitig
Disclaimer & Trademark	
Bluetooth®	Die Wortmarke Bluetooth® und die zugehörigen Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der JVCKENWOOD Corporation unter Lizenz benutzt.
Spotify Connect	Spotify und das Spotify Logo sind eingetragene Marken bzw. Warenzeichen der Spotify AB
Sonstiges	Alle anderen Marken- und Produktnamen sowie Logos sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Warennamen der betreffenden Halter.
Endstufe	
RMS Ausgangsleistung	2 x 30 Watt
Empfohlene Lautsprecherimpedanz	4-8 Ohm; 30 Watt Mindestbelastbarkeit